


bewegingsmelder buiten 180 graden en diameter reikwijdte 12 m - zwart (theLuxa R180 BK)

(1010201)



4003468100783



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401165219
Fabrikantnummer	1010201
EAN code	4003468100783
Merk	Theben
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	theLuxa
Artikelnummer oud	2850247892
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Zwart
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm

Technische details

Model	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee

Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuiscontroller	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Max. reikwijdte frontaal (m)	12
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Opbouw
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Mat
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee

Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	2
Max. nalooptijd (min)	30
Uitschakelvertraging (s)	1800
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/180
Aanspreekhelderheid (lx)	2/200
Max. schakelvermogen (W)	2300
C-Belasting	Nee
Temperatuur (°C)	-25/45
Max. inschakelstroom (A)	10
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Scanhoek (°)	180
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK04
Min. aanloopstroom (A)	0.1
Breedte (mm)	82
Hoogte (mm)	82

Diepte (mm)	66
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	500
Nom. spanning (V)	230/230
Geschikt voor wandmontage	Ja
Achtergrondcontrole	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Nee
Omgevingstemperatuur (°C)	-25/45
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/theben-bewegingsmelder-buiten-180-graden-en-diameter-theluxa-r180-bk>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een bewegingsmelder neemt beweging waar. Zodra dit het geval is schakelt de sensor een ander apparaat in. Denk hierbij aan verlichting of een alarm.

Gegenereerd op datum: 12-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA