


hoofdschakelaar 4-polig 125A (85005005)

(85005005)



8718924265611



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401165385
Fabrikantnummer	85005005
EAN code	8718924265611
Merk	EMAT
Productgroep	Inbouwschakelaar modulair
Serie/Programma	EMAT hoofdschakelaar
Artikelnummer oud	E10137
Aantal polen	4
Nom. continuustroom Iu (A)	125

Technische details

Nom. (meet)stroom (A)	125
Nom. (meet)spanning (V)	400
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	1500
Spanningstype	AC
Met signaallamp	Nee
Kleur kapje (kalotje)	Rood
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contacten als maakcontact	4
Aantal contacten als verbreekcontact	0

Aantal contacten als wisselcontact	0
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Lengte (mm)	73
Hoogte (mm)	82
Breedte (mm)	70
Gewicht (kg)	0.317
Gebruikscategorie AC (A)	22
Kortsluit Capaciteit (Icm) (A)	2500
Kortstondige houdstroom (Icw) (kA)	1500
Impulsspanning (Uimp) (kV)	6
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Aandraaimoment (Nm)	2,0-3,5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-hoofdschakelaar-4-polig-125a-85005005>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De 4-polige hoofdschakelaar van EMAT heeft een nominale continuïtroom van 125A.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA