


# installatieautomaat 1- polig 40A C-kar (85001037)

(85001037)



8718924267165



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401165391
Fabrikantnummer	85001037
EAN code	8718924267165
Merk	EMAT
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Installatieautomaat
Artikelnummer oud	E1014301991
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	1
Nom. (meet)stroom (A)	40
Nom. (meet)spanning (V) (V)	230/400
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/25
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Breedte (mm)	17.5
Diepte (mm)	72
Hoogte (mm)	81
Gewicht (g)	109

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-installatieautomaat-1-polig-40a-c-kar-85001037>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom w onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere

# Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. afschakelvermogen I <sub>cn</sub> EN 60898 bij 230 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen I <sub>cn</sub> EN 60898 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Montagewijze (mm)	35
Watt verliezen (P <sub>v</sub> ) (W)	2.9
Impulsspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)	6
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Aandraaimoment (Nm)	2-3

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN