


aardlekautomaat 1- polig+nul 16A C-kar 300mA (85006017)

(85006017)



8718924267363



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401165541
Fabrikantnummer	85006017
EAN code	8718924267363
Merk	EMAT
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Aardlekautomaat
Artikelnummer oud	EMAU16C300
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)spanning (V) (V)	230/240
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	300
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	C
Gewicht (g)	132
Breedte (mm)	18
Diepte (mm)	76
Hoogte (mm)	87
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-aardlekautomaat-1-polig-nul-16a-c-kar-300ma-12stu>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Doormiddel van dit component is het i meterkast. Deze aardlekautomaat heeft 10 jaar garantie.

Bestel gemak?

- [Aardlekautomaat 1-polig+nul 16A C-kar 300mA per 12](#)

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Breedte in module-eenheden	1
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	6
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)	4
Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)	Nee

Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD)	Ja
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	6
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Selectieve bescherming	Nee
Montagewijze (mm)	35
Minimale benodigde spanning (V)	40
Nominale fout in- en uitschakelvermogen ($I\Delta t$) (A)	3000
Aandraaimoment (Nm)	1,2-1,5

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN