


# aardlekautomaat 1- polig+nul 20A B-kar 30mA (85006006)

(85006006)



8718924260753



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401165542
Fabrikantnummer	85006006
EAN code	8718924260753
Merk	EMAT
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Aardlekautomaat
Artikelnummer oud	EMAU20B
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)spanning (V) (V)	230/240
Nom. (meet)stroom (A)	20
Nom. foutstroom (A)	30
Type lekstroom	A
Aandraaimoment (Nm)	1.2/1.5
Uitschakelkarakteristiek	B
Gewicht (g)	132
Breedte (mm)	18
Diepte (mm)	76
Hoogte (mm)	87
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-aardlekautomaat-1-polig-nul-20a-b-kar-30ma-120-st>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Doormiddel van dit component is het i meterkast. Deze aardlekautomaat heeft 10 jaar garantie.

**[Bekijk hier de specsheet](#)**

**Bestel gemak?**

- [Aardlekautomaat 1-polig+nul 20A B-kar 30mA per 12](#)
- [Aardlekautomaat 1-polig+nul 20A B-kar 30mA per 120](#)

# Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Breedte in module-eenheden	1
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	6
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)	4
Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)	Nee
Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD)	Ja
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	6
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Selectieve bescherming	Nee
Montagewijze (mm)	35
Nominale fout in- en uitschakelvermogen (I $\Delta$ m) (A)	3000

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN