


installatieautomaat 1- polig 20A C-kar (85001031)

(85001031)



8718924265437



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401168695
Fabrikantnummer	85001031
EAN code	8718924265437
Merk	EMAT
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Installatieautomaat 1P
Artikelnummer oud	E10143018
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	1
Nom. (meet)stroom (A)	20
Nom. (meet)spanning (V) (V)	230/400
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/25
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Breedte (mm)	17.5
Diepte (mm)	72
Hoogte (mm)	81
Gewicht (g)	103

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-installatieautomaat-1-polig-20a-c-kar-12stuks-85001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom w onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere

Bestel gemak?

- [Installatieautomaat 1-polig 20A C-kar per 12](#)

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U _i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U _{imp}) (kV)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Montagewijze (mm)	35
Watt verliezen (P _v) (W)	2
Impulsspanning (U _{imp}) (kV)	6
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Aandraaimoment (Nm)	2-3

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN