


installatieautomaat 1- polig 25A B-kar (85001032)

(85001032)



8718924265444



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401168717
Fabrikantnummer	85001032
EAN code	8718924265444
Merk	EMAT
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Installatieautomaat 1P
Artikelnummer oud	E10143019
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	1
Nom. (meet)stroom (A)	25
Nom. (meet)spanning (V) (V)	230/400
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/25
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Breedte (mm)	17.5
Diepte (mm)	72
Hoogte (mm)	81
Gewicht (g)	106

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-installatieautomaat-1-polig-25a-b-kar-12stuks-8500>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom wordt onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere

Bestel gemak?

- [Installatieautomaat 1-polig 25A B-kar per 12](#)

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U _i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U _{imp}) (kV)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Montagewijze (mm)	35
Watt verliezen (P _v) (W)	2.2
Impulsspanning (U _{imp}) (kV)	6
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Aandraaimoment (Nm)	2-3

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN