


installatieautomaat 1- polig 50A C-kar (85001039)

(85001039)



8718924266946



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 401171921 |
| Fabrikantnummer | 85001039 |
| EAN code | 8718924266946 |
| Merk | EMAT |
| Productgroep | Installatieautomaat |
| Serie/Programma | Installatieautomaat |
| Artikelnummer oud | E568795 |
| Uitschakelkarakteristiek | C |
| Aantal polen (totaal) | 1 |
| Nom. (meet)stroom (A) | 50 |
| Nom. (meet)spanning (V) (V) | 230/400 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief) | 1/25 |
| Aansluiting geschikt voor meerdere aders | Nee |
| Breedte (mm) | 17.5 |
| Diepte (mm) | 72 |
| Hoogte (mm) | 81 |
| Gewicht (g) | 111 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-installatieautomaat-1-polig-50a-c-kar-85001039>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom w onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere

Technische details

| | |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Aantal beveiligde polen | 1 |
| Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 230 V (kA) | 10 |
| Nom. afschakelvermogen I _{cn} EN 60898 bij 400 V (kA) | 10 |
| Spanningstype | AC |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| Meeschakelende nul | Nee |
| Overspanningscategorie | 3 |
| Vervuilinggraad | 2 |
| Breedte in module-eenheden | 1 |
| Nevenapparaat mogelijk | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Nom. isolatiespanning U _i (V) | 500 |
| Nom. stoothoudspanning (U _{imp}) (kV) | 6 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C) | -25/70 |
| Montagewijze (mm) | 35 |
| Watt verliezen (P _v) (W) | 3.8 |
| Impulsspanning (U _{imp}) (kV) | 6 |
| Mechanische levensduur aantal schakelingen | 10000 |
| Elektrische levensduur aantal schakelingen | 4000 |
| Aandraaimoment (Nm) | 2-3 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN