


# lastschakelaarkast 160A 4-polig met PE-klemmen (Mi 7457)

(Mi 7457)



4012591102434



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401173647
Fabrikantnummer	Mi 7457
EAN code	4012591102434
Merk	Hensel
Productgroep	Lastscheider
Serie/Programma	Enymod
Artikelnummer oud	2850107342
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	500/500
Nom. continuustroom lu (A)	160
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V (A)	160
Aantal polen	4
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing i
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Kleur bedieningselement	Zwart
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Vergrendelbaar	Ja

Beschermingsgraad frontzijde (IP)

IP65

## Technische details

Max. nom. bedrijfsspanning  $U_e$  bij AC (V)

500

Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)

80

Toegelaten korte-duur stroom  $I_{cw}$  (kA)

7

Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kW)

80

Schakelvermogen bij 400 V (kW)

80

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact

0

Aantal hulpcontacten als maakcontact

0

Aantal hulpcontacten als wisselcontact

0

Motoraandrijving optioneel

Nee

Motoraandrijving geïntegreerd

Nee

Uitschakelspoel optioneel

Nee

Geschikt voor bodemmontage

Nee

Geschikt voor verdelerinbouw

Nee

Geschikt voor tussenbouw

Nee

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit

Klembeugel

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hensel-lastschakelaarkast-160a-4-polig-met-pe-klemmen->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Mi-lastschakelaarkast 160 A 4-polig + PE

**Gegenereerd op datum: 17-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA