

# System 3000 universele LED drukdimmer comfort (540100)

(540100)



4010337048268



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401173946
Fabrikantnummer	540100
EAN code	4010337048268
Merk	Gira
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	Non-Design
Artikelnummer oud	540100
Filter_serie	Gira Basismaterialen\$LED dimmer\$Gira SKabelgoot 100
Filter_typen_product	Dimmers

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/gira-systeem-3000-universele-led-drukdimmer-komfort-540100>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Gira 540100 universele led drukdimmer is onderdeel van de Systeem 3000 lijn. Alles binnen deze lijn communiceert met elkaar dimmers en schakelaars met elkaar verbinden.

In onze kennisbank lees je onder andere meer over verschillende typen dimmers en vind je een stapsgewijze uitleg over het [aa](#)

## Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Druktoets

Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur	Overig
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	230/230
Frequentie (Hz)	50/60
Schakelmateriaalbreedte (mm)	70.98
Schakelmateriaalhoogte (mm)	70.98
App besturing via Bluetooth	Nee

Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	20/420
Nom. belasting inductiestroom (VA)	20/420
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	3/100
Max. schakelvermogen LED (W)	400
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN