


System 3000 neven drukdimmer 2 draads (540800)

(540800)



4010337048312



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173948
Fabrikantnummer	540800
EAN code	4010337048312
Merk	Gira
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	Non-Design
Artikelnummer oud	540800
Filter_serie	Gira Basismaterialen\$Gira SKabelgoot 100 mm breed \$
Filter_typen_product	Dimmers

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/gira-systeem-3000-neven-drukdimmer-2-draads-540800>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Druktoets
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit

Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur	Overig
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	230/230
Frequentie (Hz)	50/60
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja

Aansluitwijze	Schroefklem
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	20/210
Nom. belasting inductiestroom (VA)	20/210
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	3/60
Max. schakelvermogen LED (W)	120
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN