


aardlekautomaat 3- polig+nul 16A B-kar 30mA (A9D87416)

(A9D87416)



3606481157553



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401174002
Fabrikantnummer	A9D87416
EAN code	3606481157553
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Acti 9
Artikelnummer oud	A9D87416
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

Technische details

Aantal beveiligde polen	4
Nom. (meet)spanning (V)	400
Energiebegrenzingsklasse	1
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Frequentie	50 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3

Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	45
Verliesvermogen (W)	-
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-aardlekautomaat-3-polig-nul-16a-b-kar>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Schneider Electric aardlekautomaat is een 3-polig+nul 16A B-kar 30mA apparaat dat is ontworpen om u te beschermen tegen elektrische schokken en om schade aan apparaten te voorkomen. Het doet dit door automatisch de stroom uit te schakelen in geval van een aardfout. De aardlekautomaat is een essentieel onderdeel van elektrische installaties en kan worden gebruikt in woningen, kantoren en andere gebouwen. Deze aardlekautomaat is van het merk Schneider Electric, wat staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. De aardlekautomaat is eenvoudig te installeren en kan worden aangesloten op een 230V-netwerk. Hij is voorzien van een B-karakteristiek, wat betekent dat hij snel reageert op kortsluitingen. De aardlekautomaat heeft een afmeting van 90x70x60 millimeter en weegt 200 gram.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA