

LINEAR COMPACT SWITCH 1200 14W 4000K (4058075106178)

(4058075106178)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer | 401174191 |
| Fabrikantnummer | 4058075106178 |
| EAN code | 4058075106178 |
| Merk | LEDVANCE |
| Productgroep | Montagebalk |
| Serie/Programma | |
| Artikelnummer oud | 2850305471 |
| Lengte (mm) | 1173 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000/4000 |

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/ledvance-linear-compact-switch-1200-14w-4000k-405807>.

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Er worden kabels voor door te koppelen en voor de aansluiting met een stekker bijgeleverd.

Technische details

| | |
|---------------|------------------------|
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Spanningstype | AC |

| | |
|--|-----------|
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Ja |
| Materiaal | Kunststof |
| Breedte (mm) | 28 |
| Beschermingsklasse | II |
| Beschermingsgraad (IP) | IP12 |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Ja |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |

| | |
|--|----------------------------|
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Vermogensfactor | 0.5 |
| Hoogte/diepte (mm) | 36 |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Overig |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN