


# aardlekschakelaar 4- polig 40A 30mA type A (85002004)

(85002004)



8718924260937



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401175252
Fabrikantnummer	85002004
EAN code	8718924260937
Merk	EMAT
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Aardlekschakelaar
Artikelnummer oud	401175252
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	4
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	30
Gewicht (g)	338
Breedte (mm)	72
Diepte (mm)	74
Hoogte (mm)	84

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-aardlekschakelaar-4-polig-40a-30ma-type-a-30stuks>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Een aardlekschakelaar is een schakelaar die in werking treedt wanneer er teveel lekstroom optreedt. In veel huis- of kantoorinstallaties in de groepenkast. Toepassing van aardlekschakelaars in huisinstallaties is meestal verplicht volgens NEN1010. Deze aardlekschakelaar

**Bestel gemak?**

- Aardlekschakelaar 4-polig 40A 30mA type A per 30

## Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	6
Frequentie	50/60 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)	6
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	500
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	35

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN