


LED dimmer basiselement met draai-uitschakelaar 20-200W (030000)

(030000)



4010337300007



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401175416
Fabrikantnummer	030000
EAN code	4010337300007
Merk	Gira
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	Non-Design
Artikelnummer oud	030000
Filter_serie	Gira Basismaterialen\$Gloeilamp dimmer\$Gira
Filter_typen_product	Dimmers

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draaiknop
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee

Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	
Kleur	Overig
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	-
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. vermogen (VA)	-/-
Nom. spanning (V)	230/230
Frequentie (Hz)	50/50
Stuurspanning (V)	-/-
Schakelmateriaalbreedte (mm)	70.74
Schakelmateriaalhoogte (mm)	70.74
Schakelmateriaaldiepte (mm)	-
Aantal modules (bij modulair systeem)	-
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee

Slagvastheid	
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm²)	-/-
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	20/200
Nom. belasting inductiestroom (VA)	20/200
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	3/40
Max. schakelvermogen LED (W)	40
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gira-led-dimmer-basiselement-met-draai-uitschakelaar-20>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel kan gebruikt worden in combinatie met afdekramen van de series: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit en Studio.

Hulp nodig bij het samenstellen van je schakelmateriaal? Maak dan gebruik van onze handige [schakelmateriaal keuzehulp](#). Zo weet je zeker dat alles passend is.

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA