


stopcontact 2-voudig met randaarde 16A 250V en vaste afdekplaat - Systeem 55 zuiver wit glanzend (078303)

(078303)



4010337783039



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401175919
Fabrikantnummer	078303
EAN code	4010337783039
Merk	Gira
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	System 55
Artikelnummer oud	078303
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Dubbel stopcontact
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Volle afdekplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Glanzend

Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	-/-
Nom. foutstroom (mA)	-
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	
Schakelmateriaalbreedte (mm)	79.7
Schakelmateriaalhoogte (mm)	114.15
Schakelmateriaaldiepte (mm)	-
Inbouwdiepte (mm)	27.92
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	-
Aantal actieve contacten (vlak)	-
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	-
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	-
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/gira-stopcontact-2-voudig-met-randaarde-16a-250v-en-v;55-zuiver-wit-glanzend-078303>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel kan gebruikt worden in combinatie met afdekramen van de series: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit en Studio.

Gebruik ATTEMA inbouwdoos U50 Ø16/19/20mm (AT1102.01) voor dit dubbele stopcontact.

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA