


Berker wandcontactdoos 1-voudig met randaarde wit

(48038989)



4011334510611



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401178266
Fabrikantnummer	48038989
EAN code	4011334510611
Merk	Hager
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	berker
Artikelnummer oud	48038989
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-berker-wandcontactdoos-1-voudig-met-randaarde>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Ja
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee

Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Nom. foutstroom (mA)	0
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK02
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	45
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Type USB voeding	AA
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN