


# stopcontact 2-voudig met randaarde - Berker S.1 polar wit (47728989)

(47728989)



4011334452416



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401178519
Fabrikantnummer	47728989
EAN code	4011334452416
Merk	Hager
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	berker
Artikelnummer oud	2850391213
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hager-stopcontact-2-voudig-met-randaarde-berker-s-1-pc>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Gebruik ABB HAF inbouwdoos 40MM Ø16MM (H140) voor dit dubbele stopcontact.

# Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Duroplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend

Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK02
Schakelmateriaalbreedte (mm)	80
Schakelmateriaalhoogte (mm)	120
Schakelmateriaaldiepte (mm)	50
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	1
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	35
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Type USB voeding

Overig

Voor zware omstandigheden (conform VDE)

Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN