


**spanningszoeker
FLK2AC/90-1000V5PK
van 90 tot 1000V AC set
van 5 stuks (3807937)**

(3807937)



0095969564441



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401178860
Fabrikantnummer	3807937
EAN code	0095969564441
Merk	FLUKE
Productgroep	Spanningzoeker
Serie/Programma	Spanningzoeker
Artikelnummer oud	30536316

Technische details

Testwijze	1-polig
Spanningsindicatie	Led
Spanningsmeetbereik (V)	90/1000
Lengte (mm)	153
Klinglengte (mm)	9
Klingbreedte (mm)	5
Interne basislast	Nee
Belasting bij te schakelen	Nee
Draaiveldrichtingaanduiding	Nee
Weerstandtestbereik (kOhm)	-/-
Weerstandsmeting (Ohm)	-
Eenpolige fase-indicatie	Ja
Contactloze spanningsherkenning	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie	Nee
Min/Max meetbescherming	Nee
Meetpuntverlichting	Nee
Bruikbaar in de regen	Nee
Doorgangstest	Nee
Stroomvoorziening	Batterij
Meetcircuitcategorie	CAT IV

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/fluke-spanningszoeker-flk2ac-90-1000v5pk-van-90-tot-1000v-3807937>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Spanningsdetectie van 200 tot 1000 V AC, geschikt voor een breed scala aan toepassingen in woonhuizen en commerciële en industriële gebouwen
- Altijd ingeschakeld, waardoor uw 2AC altijd klaar is voor gebruik, en uitgerust met een laagspanningscircuit voor een langere levensduur van de batterij
- Innovatieve batterijtestknop waarmee u kunt controleren of de batterij in goede staat is*
- Het product heeft een overspanningsclassificatie van categorie IV, 1000 V voor de beste bescherming van de gebruiker
- Ontwerp met geïntegreerde clip, uitgevoerd in zakformaat
- Gevoed door 2 AAA-batterijen (inbegrepen)
- Vertrouwde robuustheid en betrouwbaarheid van Fluke
- Twee jaar garantie
- *Het gebruik van de batterijtestfunctie is optioneel en dient alleen het gemak. Deze functie is niet bedoeld ter vervanging van de controle van de tester vóór en na gebruik aan de hand van een bekende spanningsbron.

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA