

infrarood bewegingsschakelaar 110° 3-draads 1000W - Infracontrol zwart (823705014)

(823705014)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179489
Fabrikantnummer	823705014
EAN code	4008224590426
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Bewegingsmelders opbouw
Artikelnummer oud	823705014

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-bewegingsschakelaar-110-3-draads-1000w-823705014>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Bewegingsmelder opbouw infrarood
- Detectiebereik 110 graden/ 12 meter
- Inschakelduur 5 seconden tot 12 minuten
- 3-draads
- ALLEEN voor Ohmse belasting (230V gloeilampen 1000W en halogeenlampen) en inductieve belasting (bijv. gewikkelde transformatoren)
- Kleur zwart

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee

Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	12
Max. reikwijdte frontaal (m)	5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	24
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogenvrij	Ja

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	12
Uitschakelvertraging (s)	0
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/110
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	-35/35
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	-15/15
Aanspreekhelderheid (lx)	20/300
Max. schakelvermogen (W)	1500
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-10/50
Max. inschakelstroom (A)	16
Ingang voor nevenunit	Nee
Stuurstroom (mA)	0
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Max. presentiebereik (m ²)	0

Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	300

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN