


**infrarood
bewegingsschakelaar
110° 3-draadsbelasting
1000W - Infracontrol
zuiverwit (823712018)**

(823712018)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179490
Fabrikantnummer	823712018
EAN code	4008224632539
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Bewegingsmelders opbouw
Artikelnummer oud	823712018
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Max. schakelvermogen (W)	1000
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Rood \$Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm

Technische details

Model	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee

Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuiscontroller	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	-
Max. reikwijdte frontaal (m)	10
Diameter reikwijdte op vloer (m)	-
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010

Transparant	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	6
Max. nalooptijd (min)	10
Uitschakelvertraging (s)	-
Inschakelvertraging (s)	-
Aanspreekhelderheid (lx)	-/-
C-Belasting	Ja
Inbouwdiepte (mm)	-
Temperatuur (°C)	-20/45
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	5
Ingang voor nevenunit	Nee
Stuurstroom (mA)	-
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Scanhoek (°)	110
Max. presentiebereik (m ²)	-
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Steekklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK00

Min. aanloopstroom (A)	-
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	129
Diepte (mm)	63
Diameter (mm)	-
Inbouwbreedte (mm)	-
Inbouwlengthe (mm)	-
Inbouwdiameter (mm)	-
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	-
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Geschikt voor wandmontage	Ja
Met akoestische sensor	Nee
Met aansluitkabel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-bewegingsschakelaar-110-3-draadsbelast-zuiverwit-823712018>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Bewegingsmelder opbouw passief infrarood
- Inclusief hoekbeugel voor montage
- Detectiebereik 110 graden/ 10 meter
- Inschakelduur instelbaar van 6 seconden tot 10 min
- Schemerdrempel traploos regelbaar vanaf 5 lux
- Belasting: gloeilamp 1000W, halogeenlamp 500W
- 3-draads
- Kleur zuiver wit RAL 9010

Generereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA