


**infrarood
bewegingsschakelaar
180° 3-draadsbelasting
1000W - Infracontrol
zuiverwit (823812011)**

(823812011)



4008224632546



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179493
Fabrikantnummer	823812011
EAN code	4008224632546
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	BM-AM
Artikelnummer oud	823812011
Filter_kleur	Rood \$Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee

Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	-
Max. reikwijdte frontaal (m)	10
Diameter reikwijdte op vloer (m)	-
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	-
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44

Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	6
Max. nalooptijd (min)	10
Uitschakelvertraging (s)	-
Inschakelvertraging (s)	-
Max. schakelvermogen (W)	1000
C-Belasting	Ja
Inbouwdiepte (mm)	-
Temperatuur (°C)	-20/45
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	5
Ingang voor nevenunit	Nee
Stuurstroom (mA)	-
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Scanhoek (°)	-
Max. presentiebereik (m²)	-
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	
Antibacteriële behandeling	
Slagvastheid	
Min. aanloopstroom (A)	-

Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	129
Diepte (mm)	63
Diameter (mm)	-
Inbouwbreedte (mm)	-
Inbouwlengte (mm)	-
Inbouwdiameter (mm)	-
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	-

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-bewegingsschakelaar-180-3-draadsbelast-zuiverwit-823812011>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Bewegingsmelder opbouw passief infrarood
- Inclusief hoekbeugel voor montage
- Detectiebereik 180 graden/ 10 meter
- Inschakelduur instelbaar van 6 seconden tot 10 min
- Schemerdrempel traploos regelbaar vanaf 5 lux
- ALLEEN voor Ohmse belasting (230V gloeilampen 1000W en halogeenlampen 500W) en inductieve belasting (bijv. gewikkelde transformatoren)
- 3-draads
- Kleur zuiver wit RAL 9010

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA