

**infrarood
bewegingsschakelaar
180° 3-draads 1000W -
Infracontrol zwart
(823815014)**

(823815014)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179494
Fabrikantnummer	823815014
EAN code	4008224605953
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Bewegingsmelders opbouw
Artikelnummer oud	823815014
Filter_kleur	Rood \$Zwart
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-bewegingsschakelaar-180-3-draads-1000-823815014>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Bewegingsmelder opbouw infrarood
- Detectiebereik 180 graden/ 12 meter
- Inschakelduur 5 seconden tot 7 minuten
- 3-draads
- Met schemensensor
- ALLEEN voor Ohmse belasting (230V gloeilampen 1000W en halogeenlampen 300W) en inductieve belasting (bijv. gewikkelde
- Zwart

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	12
Max. reikwijdte frontaal (m)	12
Diameter reikwijdte op vloer (m)	24
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)

Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	10
Max. nalooptijd (min)	7
Uitschakelvertraging (s)	0
Inschakelvertraging (s)	0
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/180
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	3/2000
Max. schakelvermogen (W)	1200
C-Belasting	Nee
Temperatuur (°C)	-20/40
Max. inschakelstroom (A)	16
Ingang voor nevenunit	Nee

Stuurstroom (mA)	0
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Nee
Max. presentiebereik (m ²)	0
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	0

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN