

infrarood bewegingsschakelaar 180° 3-draads 1000W - Infracontrol zuiverwit (823817016)

(823817016)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179495
Fabrikantnummer	823817016
EAN code	4008224605946
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Bewegingsmelders opbouw
Artikelnummer oud	823817016

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-infrarood-bewegingsschakelaar-180-3-draads-1000-823817016>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Bewegingsmelder opbouw infrarood
- Detectiebereik 180 graden/ 12 meter
- Inschakelduur 5 seconden tot 7 minuten
- 3-draads
- Met schemersensor
- ALLEEN voor Ohmse belasting (230V gloeilampen 1000W en spaarlampen 200W) en inductieve belasting (bijv. gewikkelde trafo)
- Kleur zuiver wit RAL 9010

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee

Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	12
Max. reikwijdte frontaal (m)	12
Diameter reikwijdte op vloer (m)	24
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	10
Max. nalooptijd (min)	7
Uitschakelvertraging (s)	0
Inschakelvertraging (s)	0
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/180
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	3/2000
Max. schakelvermogen (W)	1200
C-Belasting	Nee
Temperatuur (°C)	-20/40
Max. inschakelstroom (A)	16
Ingang voor nevenunit	Nee
Stuurstroom (mA)	0
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee

Gedwongen inschakeling	Nee
Max. presentiebereik (m ²)	0
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	0

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN