


wandcontactdoos HK05 met randdaarde en kinderbeveiliging - wit RAL9016 glans (920602002)

(920602002)



4008224641746



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401179953
Fabrikantnummer	920602002
EAN code	4008224641746
Merk	Kopp
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	920602002
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Kopp HK05 polar wit\$Kopp Paris
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulier systeem)	1
Aantal contactdozen schakelbaar	1
Opdruk/indicatie	Zonder opdruk
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee

Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Schakelmateriaalbreedte (mm)	57
Schakelmateriaalhoogte (mm)	57
Schakelmateriaaldiepte (mm)	41.1
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Ja
Aantal actieve contacten (rond)	2
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	32

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/kopp-wandcontactdoos-hk05-met-randaarde-en-kinderbescherming-920602002>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA