


# **LB-LD-12V-12 leddriver constante spanning 12V max 12W (860100)**

(860100)



8716643040205



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Artikelnummer        | 401180030                    |
| Fabrikantnummer      | 860100                       |
| EAN code             | 8716643040205                |
| Merk                 | Lumiko                       |
| Productgroep         | LED driver                   |
| Serie/Programma      | Leddriver Constante Spanning |
| Uitgangsspanning (V) | 12/12                        |
| Uitgangsvermogen (W) | 0.12/15                      |

## Technische details

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Model                                         | Statisch            |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                 |
| Type dimming                                  | Niet dimbaar        |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing |
| Lengte (mm)                                   | 103                 |
| Geschikt voor constante stroom                | Nee                 |
| Geschikt voor constante spanning              | Ja                  |
| Uitgangsstroom (mA)                           | 1/1250              |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Ja                  |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140          | II                  |

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Breedte (mm)                             | 36   |
| Hoogte (mm)                              | 15.9 |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee  |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee  |
| Dimbaar DALI                             | Nee  |
| Dimbaar DSI                              | Nee  |
| Dimbaar DMX                              | Nee  |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee  |
| Dimbaar LineSwitch                       | Nee  |
| Dimming fabrikantspecifiek               | Nee  |
| Dimbaar netspanningsmodulatie            | Nee  |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Nee  |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee  |
| Dimming programmeerbaar                  | Nee  |
| Dimbaar RF                               | Nee  |
| Dimbaar Sine Wave Reduction              | Nee  |
| Dimbaar Touch and Dim                    | Nee  |
| Dimbaar Zigbee                           | Nee  |
| Dimbaar met push-button                  | Nee  |
| Niet dimbaar                             | Ja   |
| Constance lichtstroom regeling           | Nee  |
| Compatible met Apple HomeKit             | Nee  |
| Compatible met Google Assistant          | Nee  |
| Compatible met Amazon Alexa              | Nee  |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee     |
| Nom. (meet)spanning (V)         | 220/240 |
| Nom. (meet)frequentie (Hz)      | 50/60   |
| Bediening via Bluetooth         | Nee     |
| Compatible met Casambi          | Nee     |
| Dimmen D4i                      | Nee     |
| Dimbaar Dali-2                  | Nee     |
| Ingangsspanning (V)             | 220/240 |
| Frequentie ingangsspanning (Hz) | 50/60   |
| Zelfstandig werkend             | Ja      |
| Overbelastingsbeveiliging       | Ja      |
| Noodstroomvoorzieningssysteem   | Geen    |
| Overtemperatuurbeveiliging      | Ja      |
| Omgevingstemperatuur (°C)       | -20/45  |
| Aantal kleurkanalen             | 1       |
| DIN-railmontage                 | Nee     |
| Bediening via Matter            | Nee     |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/lumiko-lb-lb-12v-12-leddriver-constante-spanning-12v-ma>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De Lumiko LB-LD-12V-15 leddriver constante span

Gegenereerd op datum: 05-08-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA