


HK05 / Paris - rolluikschakelaar met ingebouwde timer 1500W - mat zwart (198550011)

(198550011)



4008224658096



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 401234860 |
| Fabrikantnummer | 198550011 |
| EAN code | 4008224658096 |
| Merk | Kopp |
| Productgroep | Jaloezie besturing |
| Serie/Programma | |
| Artikelnummer oud | 198550011 |
| Filter_kleur | Zwart |
| Filter_serie | Kopp HK05 mat zwart\$Rolluiksch |
| Filter_typen_product | Basismateriaal |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-hk05-paris-rolluikschakelaar-met-ingeboouwde-timer-198550011>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Rolluiktimer - combineerbaar met schakelprogramma HK05, voor automatische aansturing van rolluiken en zonwering, vakantie- en display, gangreserve (minimaal 18 uur), 7 op- en neerschakeltijden instelbaar, 6 AX, 230 V ~, 1500 W / VA, Kleur: mat zwart

Technische details

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Samenstelling | Basiselement met bedienopzetst |
| Geïntegreerde tijdschakelklok | Ja |

| | |
|--|--------------------|
| Met aansluiting voor helderheidssensor | Ja |
| Geschikt voor windsensor | Nee |
| Geschikt voor regensensor | Nee |
| Met aansluiting voor glasbreukmelder | Nee |
| Met astro-programma | Nee |
| Ingang voor nevenunit | Nee |
| Met geheugen functie | Ja |
| Toevalsgenerator | Ja |
| Uitschakelbescherming | Nee |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Materiaal | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Kleur | Zwart |
| Transparant | Nee |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Max. schakelvermogen (W) | 1500 |
| Autonomie (h) | 18 |
| Nom. spanning (V) | 230 |
| Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm) | 36 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN