


LS990 automatische schakelaar standaard 1,1m - antraciet (AL 17180 AN)

(AL17180AN)



4011377167612



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401234951
Fabrikantnummer	AL17180AN
EAN code	4011377167612
Merk	JUNG
Productgroep	Bewegingssensor-element
Serie/Programma	LS range
Artikelnummer oud	AL17180AN
Filter_kleur	Antraciet
Filter_serie	JUNG LB management\$Jung LS '18
Filter_typen_product	Bewegingsmelders \$Basismateriaal

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Montagehoogte (m)	11
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	15

Max. reikwijdte frontaal (m)	30
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Vrije dierzone	Nee
Trappenhuisbewaking	Nee
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Min. nalooptijd (s)	120
Max. nalooptijd (min)	2
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	180/180
Kleur	Antraciet

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/jung-ls990-automatische-schakelaar-standaard-1-1m-antr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

voor basiselementen LB Management "licht"

art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Bedoeld gebruik

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- Bedrijf met basiselement voor schakelen of dimmen of neventoestel 3-draads uit het LB Management
- Wandmontage op basiselement

Producteigenschappen

- Uitbreiding van de registratiezone in combinatie met neventoestel 3-draads
- Bediening met neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker
- Lichtsterktedrempel instelbaar
- Gevoeligheid in te stellen
- Vaste nalooptijd
- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte, met dimeenheid
- Inschakellichtsterkte via neventoestel kan permanent worden bewaard, met dimeenheid
- Licht via neventoestel dimbaar, met dimeenheid
- Plaat voor het beperken van de registratiezone

[Bekijk hier de handleiding](#)

Gegenereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA