


dubbel stopcontact met randaarde en kinderbeveiliging - Future linear antraciet (2TKA00003884)

(2TKA00003884)



6438199005591



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401296754
Fabrikantnummer	2TKA00003884
EAN code	6438199005591
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Future linear
Uitvoering	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Antraciet
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_ipwaarde	IP20
Filter_kleur	Antraciet
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Dubbel stopcontact
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-dubbel-stopcontact-met-randaarde-en-linear-antraciet-2tka00003884>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gebruik ATTEMA inbouwdoos U50 Ø16/19/20mm (AT1102.01) voor dit dubbele stopcontact.

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7021
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee

Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Slagvastheid	IK03
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	4
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40

Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Kinderbeveiliging	Ja
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN