


# dubbel stopcontact met randaarde en afdekplaat - berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet (47206086)

(47206086)



4011334380047



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401296787
Fabrikantnummer	47206086
EAN code	4011334380047
Merk	Hager
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	berker
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Antraciet
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_ipwaarde	IP20
Filter_kleur	Antraciet
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Dubbel stopcontact
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-dubbel-stopcontact-met-randaarde-en-afdekplaat-antraciet-47206086>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gebruik Attema duo-inbouwdoos UD50 Ø16MM (AT1144) voor dit dubbele stopcontact.

Bekijk de specsheet

# Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7021
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee

Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK02
Schakelmateriaalbreedte (mm)	151.5
Schakelmateriaalhoogte (mm)	80.5
Schakelmateriaaldiepte (mm)	49.5
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2

Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Type USB voeding	Overig
Kinderbeveiliging	Nee
VDE getest	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN