

(GF1611B7)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401300193
Fabrikantnummer	GF1611B7
EAN code	3389110707779
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Bistabiel relais
Serie/Programma	
Montagewijze	DIN-rail
Breedte in module-eenheden	1
Stuurspanning 1 (V)	24/24
Stuurspanningstype 1	AC
Voedingsspanning (V)	0/250
Spanningstype voedingsspanning	AC
Max. gloeilampbelasting (W)	1600
Max. belasting TL-buis (VA)	1260
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) (A)	16
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0

Technische details

Functie	Mechanisch, schakelaar
Frequentie stuurspanning 1 (Hz)	50/60
Nom. (meet)schakelstroom (A)	16
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	2000
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	920
Inbouwdiepte (mm)	64

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-401300193>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA