


TeSys D

magneetschakelaar 18A

690V 3NO met 230V AC

spoel 1NO 1NC (LC1D18P7)

(LC1D18P7)



3389110349535



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401300315
Fabrikantnummer	LC1D18P7
EAN code	3389110349535
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Magneetschakelaar
Serie/Programma	TeSys Deca contactors

Technische details

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	230/230
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	230/230
Nom. stuurspanning bij DC (V)	-/-
Type stuurspanning	AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (A)	32
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (A)	18
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)	7.5
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V (A)	-
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V (kW)	-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Nom. vermogen NEMA (kW)	-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (V)	440/440
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (V)	440/440
Breedte (mm)	45
Hoogte (mm)	77
Diepte (mm)	86

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-tesys-d-magneetschakelaar-18a-690v-31no-1nc-lc1d18p7>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA