


(RE48AMH13MW)



3389110649734



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401300352
Fabrikantnummer	RE48AMH13MW
EAN code	3389110649734
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Tijdrelais
Serie/Programma	
Functie opkomvertragend	Ja
Functie afvalvertragend	Ja
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	24/240
Type stuurspanning	AC/DC
Tijdbereik (s)	0.02/1088888
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	2
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Nom. stroom (A)	5
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage	Nee

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Functie inschakelwissend	Nee
Functie uitschakelwissend	Nee
Functie ster-driehoek	Nee
Functie pulsvormend	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met insteeksokkel	Ja
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	24/240
Nom. stuurspanning bij DC (V)	24/240
Met halfgeleideruitgang	Nee
Breedte (mm)	48
Hoogte (mm)	48
Diepte (mm)	80
Geschikt voor frontmontage	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-401300352>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-03-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA