


# Kuara 5.0-2-S: 1-fase omvormer 5000W (432505005)

(432505005)



4008224672443

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401306809
Fabrikantnummer	432505005
EAN code	4008224672443
Merk	Kopp
Productgroep	Lichtnetgekoppelde DC/AC omv
Serie/Programma	Omvormers

## Referentie/ Links



[www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

KOPP Kuara 5.0-2-S: 1-fase omvormer met geïntegreerde WiFi, nominaal vermogen: 5000W, 2 MPP tracker, DC-schakelaar

## Technische details

Max. DC-primair vermogen (W)	7500
MPP-spanning (V)	80/550
Euro-rendement (%)	97
AC-nom. uitgangsvermogen (W)	5000
Netbewaking	1-fase
Gewicht (kg)	15.5

Geschikt voor buitenmontage	Ja
Hoogte (mm)	402
Breedte (mm)	476.5
Diepte (mm)	148
Met datalogger	Nee
Aantal MPP trackers	2
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met transformator	Nee
Ethernet	Nee
Ingebouwde batterij	Nee
Bruikbare batterijcapaciteit (kWh)	0
Geschikt voor noodstroom	Nee
Max. ingangsspanning DC (V)	600
Max. primaire stroom bij DC (A)	25
Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker (A)	12.5
Max. ingangsstroom DC per string ingang (A)	12.5
Spanningstype voedingsspanning	DC
Max. rendement (%)	97.4
CEC rendement (US producten) (%)	0
Geïntegreerde DC-schakelaar	Ja
Draadloos	Nee
String-verbindingen per MPPT-ingang	1
DC verbinding	Connector (male)
AC verbinding	Connector (male)

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN