


LED buis TL Pro T8 G13 19W 2100lm warm wit 3000K 150cm - per 10 stuks (50504105)

(50504105-10)



8720959803881



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401310885
Fabrikantnummer	50504105-10
EAN code	8720959803881
Merk	Yphix
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	1500
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	G13
Diameter (mm)	28
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	19/19
Lichtstroom (lm)	2100/2100
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Stralingshoek (°)	150/150
Breedte (mm)	28
Hoogte (mm)	28
Niet dimbaar	Ja

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	19
Gemiddelde nom. levensduur (h)	25000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	149/149
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	111
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	T8
Min. aantal schakelcycli	50000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E

Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-buis-tl-pro-t8-g13-19w-2100lm-warm-wit-3000k50504105>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Bespaar aanzienlijk op energiekosten door over te stappen op LED TL buizen. Naast het verbruik van de ballast, die constant stroom gebruikt, kunt u tot wel 80% besparen. Vervang hiervoor zowel uw TL-buis door een LED-exemplaar als de ballast uit de armatuur te verwijderen. LED TL buizen bieden een hoge lichtopbrengst voor minder dan de helft van de energiekosten. LED TL buizen hebben in tegenstelling tot conventionele TL verlichting geen ontladingstijd meer waardoor ze direct licht geven bij inschakeling. Ook heeft u geen last van flikkerend licht. LED TL buizen hebben een lange levensduur van meer dan 25.000 branduren. Dat is tweeënhalve keer zo lang als een conventionele TL-buis, die ongeveer 10.000 branduren meegaat. Kies daarom voor de LED TL buizen van Yphix.

Vervang uw conventionele TL-verlichting eenvoudig en snel door LED-exemplaren:

- Verwijder de starter in uw huidige armatuur en vervang deze door de meegeleverde LED TL starter.
- Plaats de LED TL buis in de armatuur.

Door ook de ballast uit uw bestaande armatuur te verwijderen, kunt u nog eens 30% extra besparen. Bij een dubbel of viervoudig armatuur is het altijd nodig om de ballast te verwijderen. Dit geldt ook voor een hoogfrequente TL-armatuur, te herkennen aan het ontbreken van de starter.

Eigenschappen:

- Warm wit licht (3000K)
- 2100 Lumen (verv. 35W TLD 830)
- Levensduur >25.000 branduren
- CRI > 80
- Powerfactor >0,9
- Inclusief LED starter
- 5 Jaar garantie
- Stootvaste buis

Generereerd op datum: 20-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA