


LED buis TL Pro T8 G13 19W 2100lm koel wit 4000K 150cm - per 10 stuks (50504106)

(50504106-10)



8720959803898



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401310886
Fabrikantnummer	50504106-10
EAN code	8720959803898
Merk	Yphix
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	1500
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	G13
Diameter (mm)	28
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	19/19
Lichtstroom (lm)	2100/2100
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Stralingshoek (°)	150/150
Breedte (mm)	28
Hoogte (mm)	28
Niet dimbaar	Ja

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Kleur	Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	19
Gemiddelde nom. levensduur (h)	25000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	149/149
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	111
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lampaanduiding	T8
Min. aantal schakelcycli	50000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E

Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimming Bluetooth	Nee
Dimming Wi-Fi	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-buis-tl-pro-t8-g13-19w-2100lm-koel-wit-4000k-50504106>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Bespaar op uw energiekosten met de overstap naar LED TL buizen. Vervang eenvoudig uw conventionele TL buis voor een LED TL buis. Wanneer u ook de starter vervangt, die constant stroom verbruikt, dan kunt u tot wel 80% besparen. De LED buis is flikkervrij en heeft in tegenstelling tot oude TL lampen geen ontladingstijd meer. Hierdoor geeft de buis direct licht bij inschakeling. De LED TL buizen van Yphix bieden een hoge lichtopbrengst ten opzichte van het energieverbruik. De LED TL buizen van Yphix hebben een lange levensduur van meer dan 25.000 branduren. Dat is tweeënhalf keer zo lang als een oude TL lamp, die ongeveer 10.000 branduren meegaat. Reden genoeg om uw ouderwetse TL te vervangen voor LED.

Vervangt uw conventionele TL verlichting eenvoudig en snel.

- Verwijder de starter in uw huidige TL armatuur en vervang deze door de standaard meegeleverde LED TL starter.
- Vervolgens kunt u de LED TL buis in de armatuur plaatsen.

Wanneer u ook de ballast verwijderd, is het mogelijk nog eens 30% extra te besparen. Bij een dubbel of viervoudig armatuur is het ook altijd noodzakelijk om de aanwezige ballast te verwijderen. Dit geldt tevens voor een hoogfrequente TL-armatuur. Deze zijn te herkennen aan het ontbreken van de starter.

Eigenschappen:

- Wit licht (4000K)
- 2100 Lumen (verv. 35W TLD 840)
- Levensduur >25.000 branduren
- CRI > 80
- Powerfactor >0,9
- Inclusief LED starter
- 5 Jaar garantie
- Stootvaste buis

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA