


# aardlekautomaat 1- polig+nul 10A B-kar 30mA (DS201 B10 A30)

(2CSR255180R1105)



8012542066118



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Artikelnummer            | 401311519       |
| Fabrikantnummer          | 2CSR255180R1105 |
| EAN code                 | 8012542066118   |
| Merk                     | ABB             |
| Productgroep             | Aardlekautomaat |
| Serie/Programma          |                 |
| Aantal polen (totaal)    | 2               |
| Nom. (meet)stroom (A)    | 10              |
| Nom. foutstroom (A)      | 0.03            |
| Type lekstroom           | A               |
| Uitschakelkarakteristiek | B               |
| Gewicht (g)              | 200             |

# Technische details

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Aantal beveiligde polen                                      | 1        |
| Nom. (meet)spanning (V)                                      | 230      |
| Energiebegrenzingsklasse                                     | 3        |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)                      | 10       |
| Frequentie                                                   | 50/60 Hz |
| Meeschakelende nul                                           | Ja       |
| Overspanningscategorie                                       | 3        |
| Vervuilingsgraad                                             | 2        |
| Breedte in module-eenheden                                   | 2        |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP20     |
| Stootstroomvastheid (kA)                                     | 4        |
| Spanningstype                                                | AC       |
| High-immunity uitvoering                                     | Nee      |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)                              | 500      |
| Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)                    | 4        |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)                 | 6        |
| Met vergrendelingsvoorziening                                | Ja       |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -25/55   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 1/25     |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 1/25     |
| Inbouwmontage (stucwerk)                                     | Nee      |
| Inbouwdiepte (mm)                                            | 73       |



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-aardlekautomaat-1-polig-nul-10a-b-kar-30ma-ds201->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Doormiddel van dit component is het mogelijk om ruimte te besparen in je meterkast. Deze aardlekautomaat van ABB is van de System pro M compact serie.

**Gegenereerd op datum: 09-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA