


hoofdschakelaar 2-polig 40A 6stuks (85005000)

(85005000)



8718924261958



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401311957
Fabrikantnummer	85005000
EAN code	8718924261958
Merk	EMAT
Productgroep	Inbouwschakelaar modulair
Serie/Programma	EMAT hoofdschakelaar
Aantal polen	2
Nom. continuustroom Iu (A)	40

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-hoofdschakelaar-2-polig-40a-60-stuks-85005000>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De 2-polige hoofdschakelaar van EMAT heeft een nominale continuustroom van 40A.

Technische details

Nom. (meet)stroom (A)	40
Nom. (meet)spanning (V)	400
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	480
Spanningstype	AC

Met signaallamp	Nee
Kleur kapje (kalotje)	Rood
Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Lengte (mm)	73
Hoogte (mm)	82
Breedte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.158
Gebruikscategorie AC (A)	22
Kortstondige houdstroom (I _{cw}) (kA)	480
Impulsspanning (U _{imp}) (kV)	6
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Aandraaimoment (Nm)	2,0-3,5

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN