


# installatieautomaat 1- polig+nul 32A B-Kar 12stuks (85001010)

(85001010)



8718924262269



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401311963
Fabrikantnummer	85001010
EAN code	8718924262269
Merk	EMAT
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Installatieautomaat
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	32
Nom. (meet)spanning (V) (V)	240
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/10
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Breedte (mm)	17.5
Diepte (mm)	72
Hoogte (mm)	81
Gewicht (g)	106

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/emat-installatieautomaat-1-polig-nul-32a-b-kar-12stuks-85>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom wordt onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldigt je het aantal ampere

# Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. afschakelvermogen I <sub>cn</sub> EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I <sub>cn</sub> EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	400
Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Montagewijze (mm)	35
Watt verliezen (P <sub>v</sub> ) (W)	5.2
Impulsspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)	4
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Aandraaimoment (Nm)	1,2

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN