


hoofdschakelaar 2-polig 63A 6stuks (85005001)

(85005001)



8718924261972



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401311966
Fabrikantnummer	85005001
EAN code	8718924261972
Merk	EMAT
Productgroep	Inbouwschakelaar modulair
Serie/Programma	EMAT hoofdschakelaar
Aantal polen	2
Nom. continustroom Iu (A)	63

Technische details

Nom. (meet)stroom (A)	63
Nom. (meet)spanning (V)	400
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	756
Spanningstype	AC
Met signaallamp	Nee
Kleur kapje (kalotje)	Rood
Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0

Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Lengte (mm)	73
Hoogte (mm)	82
Breedte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.158
Gebruikscategorie AC (A)	22
Kortsluit Capaciteit (Icm) (A)	1260
Kortstondige houdstroom (Icw) (kA)	756
Impulsspanning (Uimp) (kV)	6
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Aandraaimoment (Nm)	2,0-3,5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-hoofdschakelaar-2-polig-63a-60-stuks-85005001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De 2-polige hoofdschakelaar van EMAT heeft een nominale continustroom van 63A.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA