


# hoofdschakelaar 2-polig 63A 60 stuks (85005001)

(85005001)



8718924261972



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401311967
Fabrikantnummer	85005001
EAN code	8718924261972
Merk	EMAT
Productgroep	Inbouwschakelaar modulair
Serie/Programma	EMAT hoofdschakelaar
Aantal polen	2
Nom. continustroom Iu (A)	63

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-hoofdschakelaar-2-polig-63a-60-stuks-85005001>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Nom. (meet)stroom (A)	63
Nom. (meet)spanning (V)	400
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	756
Spanningstype	AC
Met signaallamp	Nee

Kleur kapje (kalotje)	Rood
Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Lengte (mm)	73
Hoogte (mm)	82
Breedte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.158
Gebruikscategorie AC (A)	22
Kortsluit Capaciteit (Icm) (A)	1260
Kortstondige houdstroom (Icw) (kA)	756
Impulsspanning (Uimp) (kV)	6
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Aandraaimoment (Nm)	2,0-3,5

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN