


aardlekautomaat 1- polig+nul 20A B-kar 30mA 12stuks (85006006)

(85006006)



8718924260753



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401311971
Fabrikantnummer	85006006
EAN code	8718924260753
Merk	EMAT
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Aardlekautomaat
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)spanning (V) (V)	230/240
Nom. (meet)stroom (A)	20
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B
Gewicht (g)	132
Breedte (mm)	18
Diepte (mm)	76
Hoogte (mm)	87
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Breedte in module-eenheden	1
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	6
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)	4
Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)	Nee
Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD)	Ja
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	6
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Selectieve bescherming	Nee
Montagewijze (mm)	35
Nominale fout in- en uitschakelvermogen ($I\Delta t$) (A)	3000
Aandraaimoment (Nm)	1,2-1,5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-aardlekautomaat-1-polig-nul-20a-b-kar-30ma-120-st>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een aardlekautomaat biedt bescherming tegen overbelasting, kortsluiting en tegen lekstromen. Het combineert de functie van een installatieautomaat/krachtgroep en een aardlekschakelaar in één component. De aangegeven stroom is de maximale stroom waarbij een groep uitschakelt. Dit component wordt geleverd met 10 jaar garantie en heeft een KEMA-keur.

Gegenereerd op datum: 26-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA