


# aardlekautomaat 1- polig+nul 16A B-kar 100mA 12stuks (85006012)

(85006012)



8718924268278



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                            | 401311988       |
| Fabrikantnummer                          | 85006012        |
| EAN code                                 | 8718924268278   |
| Merk                                     | EMAT            |
| Productgroep                             | Aardlekautomaat |
| Serie/Programma                          | Aardlekautomaat |
| Aantal polen (totaal)                    | 2               |
| Nom. (meet)spanning (V) (V)              | 230/240         |
| Nom. (meet)stroom (A)                    | 16              |
| Nom. foutstroom (A)                      | .1              |
| Type lekstroom                           | A               |
| Uitschakelkarakteristiek                 | B               |
| Gewicht (g)                              | 132             |
| Breedte (mm)                             | 18              |
| Diepte (mm)                              | 76              |
| Hoogte (mm)                              | 87              |
| Aansluiting geschikt voor meerdere aders | Nee             |

# Technische details

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Aantal beveiligde polen                                     | 1        |
| Energiebegrenzingsklasse                                    | 3        |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)                     | 6        |
| Frequentie                                                  | 50/60 Hz |
| Meeschakelende nul                                          | Ja       |
| Overspanningscategorie                                      | 3        |
| Breedte in module-eenheden                                  | 1        |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP20     |
| Stootstroomvastheid (kA)                                    | 6        |
| Spanningstype                                               | AC       |
| High-immunity uitvoering                                    | Nee      |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)                          | 4        |
| Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)             | Nee      |
| Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD)               | Ja       |
| Met vergrendelingsvoorziening                               | Nee      |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                   | -25/40   |
| Selectieve bescherming                                      | Nee      |
| Montagewijze (mm)                                           | 35       |
| Minimale benodigde spanning (V)                             | 40       |
| Nominale fout in- en uitschakelvermogen ( $I\Delta t$ ) (A) | 3000     |
| Aandraaimoment (Nm)                                         | 1,2-1,5  |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/emat-aardlekautomaat-1-polig-nul-16a-b-kar-100ma-12stu>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Deze aardlekautomaat heeft 10 jaar garantie.

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA