


aardlekschakelaar 4- polig 40A 30mA type A 30stuks (85002004)

(85002004)



8718924260937



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401311993
Fabrikantnummer	85002004
EAN code	8718924260937
Merk	EMAT
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Aardlekschakelaar
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	4
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	.03
Gewicht (g)	338
Breedte (mm)	72
Diepte (mm)	74
Hoogte (mm)	84
Selectieve bescherming	Nee
Voorwaardelijke AC kortsluitstroom (kA)	10
Stootstroomvastheid (kA)	10
Kortstondigvertraagd type	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Montagewijze	DIN-rail
Frequentie	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	4
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	4
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Maximale voorbeveiliging voor overbelasting gG (A)	32
Maximale voorbeveiliging voor kortsluiting gG (A)	63
Watt verliezen (P_v) (W)	15.3
Impulsspanning (U_{imp}) (kV)	6
Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)	Ja
Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD)	Nee
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Aandraaimoment (Nm)	2,0-3,5
Diëlektrische testspanning (kV)	2.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-aardlekschakelaar-4-polig-40a-30ma-type-a-30stuks>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een aardlekschakelaar maakt automatisch elektrische installatie spanningsvrij wanneer er lekstroom wordt gedetecteerd, met als doel de veiligheid te waarborgen. De aangegevens stroom is de maximale stroom die door de aardlekschakelaar mag. Een type A aardlekschakelaar biedt bescherming tegen sinusvormige-, aangesneden wisselstromen en pulserende gelijkstromen, waardoor het geschikt is voor huishoudelijke elektronische apparatuur zoals een elektrische oven of magnetron. Dit component wordt geleverd met 10 jaar garantie en heeft een KEMA-keur.

Gegenereerd op datum: 11-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA