


# Busch-Wächter® 180 flex comfort - multilens SI- Balance Wireless (62764- 914-WL)

(2CKA006200A0232)



4011395294482



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer        | 401312204                        |
| Fabrikantnummer      | 2CKA006200A0232                  |
| EAN code             | 4011395294482                    |
| Merk                 | ABB Busch-Jaeger                 |
| Productgroep         | Bewegingssensor-element          |
| Serie/Programma      | Busch-flexTronics, Busch-free@hc |
| Filter_serie         | Busch-Jaeger Busch-balance SI\$S |
| Filter_typen_product | Bewegingsmelders \$Basismateria  |

## Technische details

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Uitvoering                       | Bewegingssensor   |
| Montagewijze                     | Inbouw (stucwerk) |
| Constantlichtregeling            | Nee               |
| HVAC-aansturing                  | Nee               |
| Koppelbaar aan netwerk           | Nee               |
| Geschikt voor draadloos          | Ja                |
| Onderkruipbeveiliging            | Nee               |
| Montagehoogte (m)                | 2.2               |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m)    | 8                 |
| Max. reikwijdte frontaal (m)     | 8                 |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Nee               |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Aanspreekhelderheid instelbaar                   | Ja          |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid         | Nee         |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement                | Nee         |
| Vrije dierzone                                   | Nee         |
| Trappenhuisbewaking                              | Ja          |
| Materiaal                                        | Kunststof   |
| Kwaliteitsklasse                                 | Thermoplast |
| Halogeenvrij                                     | Ja          |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)             | IP21        |
| Bedrijfsmodusschakelaar                          | Ja          |
| Min. nalooptijd (s)                              | 2           |
| Max. nalooptijd (min)                            | 32          |
| Uitschakelvertraging zelflerend                  | Nee         |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°)                  | 0/180       |
| Kleur                                            | Wit         |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)                       | 9010        |
| Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar | Nee         |
| Met oriëntatieverlichting                        | Nee         |
| Compatible met Apple HomeKit                     | Nee         |
| Compatible met Google Assistant                  | Nee         |
| Compatible met Amazon Alexa                      | Nee         |
| Met IFTTT ondersteuning                          | Nee         |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-busch-wachterr-180-flex-comfort-multilens-62764-914-wl>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Busch-Wächter® 180 flex comfort multilens SI-Balance Wireless

Flex Busch-Wächter comfort multilens bewegingssensor Wireless, te combineren met Busch-flextronics inserts, met omgevingslichtmeting voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk, SI-Balance. Te gebruiken met de Busch-free@home NextApp.

**Generereerd op datum: 09-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA