


Busch-Wächter® 180 flex comfort - multilens F- studiowit mat Wireless (62764-884-WL)

(2CKA006200A0243)



4011395294543



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401312210
Fabrikantnummer	2CKA006200A0243
EAN code	4011395294543
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Bewegingssensor-element
Serie/Programma	Busch-flexTronics, Busch-free@hc
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Busch-Jaeger future linear studio
Filter_typen_product	Bewegingsmelders \$Basismateria

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-busch-wachterr-180-flex-comfort-multil-wireless-62764-884-w/>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Busch-Wächter® 180 flex comfort multilens F-studiowit mat Wireless

Flex Busch-Wächter comfort multilens bewegingssensor Wireless, te combineren met Busch-flextronics inserts, met omgevingslichtschakelen van gebruikers afhankelijk van beweging en lichtniveau diervriendelijk, F-studiowit mat. Te gebruiken met de Busch-f

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)

Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor draadloos	Ja
Onderkruipbeveiliging	Nee
Montagehoogte (m)	2.2
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8
Max. reikwijdte frontaal (m)	8
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Vrije dierzone	Nee
Trappenhuisbewaking	Ja
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP21
Bedrijfsmodusschakelaar	Ja
Min. nalooptijd (s)	2
Max. nalooptijd (min)	32
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/180
Kleur	Wit

RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN