


# Busch-free@home® flex-dimmer set - Reflex-214 Wireless (62851 UJ-214-WL)

(2CKA006200A0290)



4011395294130



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401312218
Fabrikantnummer	2CKA006200A0290
EAN code	4011395294130
Merk	Busch-Jaeger
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	FlexTr., F@H/FlexTr-WL
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. schakelvermogen LED (W)	100
Filter_serie	Busch-Jaeger dimmer\$Busch-Jaeger Refl
Filter_typen_product	Dimmers

## Technische details

Samenstelling	Basiselement met complete behu
Bedieningswijze	Tiptoets
Seriedimmer	Nee
Ingang voor nevenunit	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee

Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	230/230
Frequentie (Hz)	50/50
Stuurspanning (V)	230/230
Schakelmateriaalbreedte (mm)	80
Schakelmateriaalhoogte (mm)	43
Schakelmateriaaldiepte (mm)	80
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
App besturing via Bluetooth	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Slagvastheid	IK02

Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.75/2.5
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	25
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	3/100
Nom. belasting inductiestroom (VA)	3/240
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	3/100
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Minimale helderheid instelbaar	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/busch-jaeger-busch-freeathomer-flex-dimmer-set-reflex-214-wl>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Busch-free@home® flex-dimmer set Reflex-214 Wireless

Busch-free@home® flex-dimmer set bestaande uit insert 64851 U, bedienelement 62721-WL, afdekkingen future Si-Creme en afdekraam 1-voudig. Te gebruiken met de Busch-free@home NextApp.

**Gegenereerd op datum: 05-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA