


# universele LED Zigbee (Hue compatible) draaidimmer 0.3-200W (ID200W-ZIGB)

(90.500.020)



8718836970481



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401313403
Fabrikantnummer	90.500.020
EAN code	8718836970481
Merk	ION industries
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	IWD
Filter_serie	Gira Basismaterialen\$Gira dimmers\$Gira SKabelgoot 100
Filter_typen_product	Dimmers

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ion-industries-universele-led-zigbee-hue-compatible-draaid200w-zigb>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De LED Zigbee Dimmer is de ideale toevoeging in uw smart home! Het is mogelijk om de dimmer zowel online als fysiek met de dimmer werkt al vanaf 0,3 Watt en kan maximaal 200 Watt schakelen. Om gebruik te maken van de Zigbee draadloze functie, die station (bijvoorbeeld van Philips HUE, SmartThings), waarmee de dimmer verbonden kan worden. De dimmer kan aangestuurd v verschillende merken, waaronder Tuya, HUE, Amazon Alexa en Google Home.

**Instelmogelijkheden:**

- Boost, voor anti-popcorn effect
- Min instelling
- Max instelling
- De LED Zigbee Dimmer beschikt over de mogelijkheid om de minimale/maximale instelling zowel online als handmatig in
- Verder kan de boost functie gebruikt worden, waarmee een ongewenst hoge helderheid bij inschakelen van de lamp tege
- Verdere instellingen zijn mogelijk via de applicatie

**Geschikt voor lampen:**

- Led lampen 230V\* (max. 200 Watt)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo, zoals led lampen met trafo (max. 200 Watt) LET OP GEEN MAGNETISCHE BALLAST

**Inhoud:**

- De LED Zigbee Dimmer 200 WattHandleidingAdapter set voor ander merk afdek materiaal  
Geschikt voor merken:
- EMhub
- Gira
- Busch-Jaeger
- JUNG
- Merten by Schneider
- PEHA
- Berker
- Q-Link
- Kopp
- Niko
- IonIndustries

**Geteste merken:**

- IKEA
- Philips
- Callex
- Osram
- Diverse LED Drivers oa: Meanwell, Tridonic, Osram LED
- Naast deze geteste merken, zijn wij nog geen LED lampen/LED drivers tegengekomen die wij niet konden dimmen.+

## Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Seriedimmer	Ja
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee

Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Blauw
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	5.024
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	220/240
Frequentie (Hz)	50/60
Stuurspanning (V)	220/240
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	26
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
App besturing via Bluetooth	Nee

Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Slagvastheid	IK00
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.5/3
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	26
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	0.3/200
Nom. belasting inductiestroom (VA)	0/0
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	0.3/200
Max. schakelvermogen LED (W)	200
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN