


spanningszoeker Volt Detector contactloos eenpolig, 12 – 1.000 V AC (43797)

(43797)



4010995437978



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401314325
Fabrikantnummer	43797
EAN code	4010995437978
Merk	Wiha
Productgroep	Spanningszoeker
Serie/Programma	Meet- en testapparatuur

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiha-spanningszoeker-volt-detector-contactloos-eenpolig>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Beschrijving

Voor aanvang van elektrotechnische installatiewerkzaamheden moeten elektriciens ervoor zorgen dat de werkomgeving spanning wisselspanningsvelden of vermoedelijke foutoorzaken te kunnen lokaliseren, is een spanningszoeker nodig. Een eerste indicatie spanningsloos is, kan worden verkregen met de contactloze Wiha spanningszoeker, dankzij de visuele en akoestische signalering permanent groen brandende LED aan, dat het gereedschap klaar is voor gebruik. Tijdens de spanningscontrole branden, afhankelijk wisselspanningsveld, de LED's van blauw (zwak) via oranje tot rood (sterk). Voor gebruik zijn twee AAA batterijen nodig, die bij le apparaat meer dan 4 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het automatisch uit om energie te besparen. Met een geïntegreerde LED worden verlicht. Tevens kan deze door handmatig in- en uitschakelen als zaklamp worden gebruikt. De spanningszoeker met clijk gemakkelijk in elke borst- of broekzak. Dankzij de internationaal aangepaste meetpunt is de spanningszoeker geschikt voor alle eenpolige spanningszoeker voldoet aan de norm EN 61010-1 / EN-IEC 61326 en is bedoeld voor CAT IV 1.000 VAC.

Toepassing

Voor en na elk gebruik moet de spanningszoeker worden getest op een bekende spanningsbron, om te waarborgen dat deze ge

Aanwijzing

Voor het detecteren en lokaliseren van spanningvoerende geleiders, kabelonderbrekingen en -breuken, doorgebrande zekering en voor de detectie van afzonderlijke aderstrengen.

Technische details

Testwijze	1-polig
Spanningsindicatie	Led
Spanningsmeetbereik (V)	12/1000
Lengte (mm)	150
Interne basislast	Nee
Belasting bij te schakelen	Nee
Draaiveldrichtingaanduiding	Nee
Eenpolige fase-indicatie	Ja
Contactloze spanningsherkenning	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie	Nee
Min/Max meetbescherming	Nee
Meetpuntverlichting	Ja
Bruikbaar in de regen	Nee
Doorgangstest	Nee
Stroomvoorziening	Batterij
Meetcircuitcategorie	CAT IV

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN