


stopcontact met randaarde en kinderbeveiliging met USB A+C 3,4A – Badora levend wit (D 11.6511.02 S USB CA)

(317981)



4010105317985



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401314903
Fabrikantnummer	317981
EAN code	4010105317985
Merk	PEHA
Productgroep	Overige elektronische elementen
Serie/Programma	
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	PEHA Badora wit
Filter_typen_product	Overig

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/peha-stopcontact-met-randaarde-en-kinderbeveiliging-mlevend-wit-d-11-6511-02-si-usb-ca>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wandcontactdoos met randaarde met USB-laadstation van 3,4A, USB type A+C (QC3.0) 2-polig, 16A 250 V~, met aansluitklemmen volgens VDE 0620, met centrale plaat voor combinaties, met 2 USB poorten type A en type C voor het voeden en opladen van mobiele apparaten. Technische gegevens Nominale spanning: AC 220...250 V ~ Frequentie: 50/60 Hz Nominale stroom stopcontact: 16 A Uitgangsstroom USB (totaal): 3,4 A Werking van USB type A (zonder USB type C): USB-uitgangsspanning DC 5V, laadstroom max. 3A (max. 15W). Werking USB type C (QC3.0) (zonder USB type A): USB-uitgangsspanning DC 9V, laadstroom max. 2A (Max. 18W). USB-uitgangsspanning DC 12V, laadstroom max. 1,5A (max. 18W) Werking USB type A+C: USB-uitgangsspanning DC 12V, laadstroom max. 3,4A (Max. 17W) met laadstroombewaking Type aansluiting: insteekklem Enkele draad: 1,5...2,5 mm² Gebruik van diepe inbouwdozen aanbevolen

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA